

P11000 400V 50HZ #IPP #HDE

L'ENERGIE SILENCIEUSE



Les groupes portables de la série P allient puissance et silence. Tout particulièrement adapté dans les zones résidentielles ou les chantiers pour respecter les normes de bruit. Ils sont équipés de composants de dernière génération et d'une instrumentation complète

Caractéristiques principales

Fréquence	Hz	50
Tension	V	400/230
Facteur de puissance	cos ϕ	0.8
Phases		3

Puissance Nominale

Puissance secours ESP	kVA	10.8
Puissance secours ESP	kW	8.6
Puissance continue COP	kVA	10.0
Puissance continue COP	kW	8.0

Puissance Monophasée Annoncée

Puissance secours monophasée	kVA	6.6
Puissance continue monophasée COP	kVA	6.0

Définition des puissances (selon la norme ISO8528.1:2005)

Motorisation

Fabricant du moteur		Yanmar
Modèle		3TNM74F-NHPGE
Emission des gaz d'échappement optimisés pour 97/68 50Hz (COM)		Stage V
Système de refroidissement du moteur		Eau
Cylindrée	cm ³	993
Aspiration		Naturelle
Vitesse nominale en fonctionnement	tpm	3000
Régulation de vitesse		Mécanique
Carburant		Diesel
Capacité d'huile	l	3.4
Capacité du liquide de refroidissement	l	1
Système de démarrage		Électrique
Circuit électrique	V	12



Alternateur

Type		Avec balais
Classe		H
Protection IP		23
Nb de pôles		2
Fréquence	Hz	50
Système de régulation de tension		Compound

Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	1400
Largeur	(W) mm	650
Hauteur	(H) mm	975
Poids sec	Kg	333
Capacité du réservoir	l	24

Autonomie

Consommation à 75% de charge	l/h	2.56
Consommation à 100% de charge	l/h	3.63
Autonomie à 75% de charge	h	9.38
Autonomie à 100% de charge	h	6.61

Niveau sonore

Puissance sonore garantie (LWA)	dBA	96
Niveau de pression sonore à 7 m	dB(A)	68

Panneau de contrôle (HDE)

Panneau de contrôle installé avec : Ecran digital, contrôle, protections groupe électrogène et prises.

COMMANDES :

- Démarrage à clé 3 positions : OFF - ON - START

EQUIPEMENT

- Voltmètre
- Compteur Horaire
- Niveau bas huile

PROTECTIONS

- Protection thermique
- Contrôleur de Protection Isométrique IPP (HDE)
- Sécurité manque d'huile

PRISES

SCHUKO 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1



ACCESSOIRES

- KIT BROUETTE



RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Sternenfeldstrasse 1-3
CH · 4127 Birsfelden

Fon 0848 800 555 info@rubag.ch www.rubag.ch

**RUBAG**

Birsfelden · Chavornay · Inwil · Konolfingen · Oberbüren · Otelfingen · Tuggen

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 06/01/2023 (ID 13223)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

